



Einkreisregelung bis 6 Geräte:  
Leitung W4 erforderlich, gesamte maximale Leitungslänge 30m.

Einkreisregelung bis 30 Geräte:  
CANbus-Karte und Leitung W5 erforderlich, gesamte maximale Leitungslänge 500m.

\* Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.  
 \*\* Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z. B. CAT5 (AWG23), mindestens gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.  
 W1: Spannungsversorgung  
 W2: Analogeingang AI1, max. Leitungslänge = 10m  
 W3: Digitaleingang DI1, max. Leitungslänge = 10m  
 W4: Bussignal (tLan), max. Leitungslänge = 30m  
 W5: Bussignal (CANbus) Lediglich erforderlich in einer Einkreisregelung von bis zu 30 Geräten, max. Leitungslänge = 30m



KaController  
3210001  
oder  
3210002



